

VOLT POLSKA POWER SINUS 10000 48/230 V
(10000/30000) NÚDZOVÝ NAPÁJAČ

INDEX: 3SSP900048
EAN: 5903111886790

Náhradný zdroj napájania Power Sinus 10000 48V je kombináciou meniča, nabíjačky a automatického prepínača striedavého prúdu v jednom zariadení. Zariadenie sa používa hlavne ako zdroj napájania UPS s čistým sínusovým napätím. Používa sa všade tam, kde je potrebné stabilné napätie a veľmi vysoký štartovací prúd 10 000 W, vrátane krátkodobého (do 20 sekúnd) 30 000 VA. Jednou z výhod napájacieho zdroja Power Sinus 10000 48V je možnosť pripojenia rôznych typov 48V batérií.

Aké zariadenia napája napájací zdroj Power Sinus 10000 48V?

- Chladničky
- Mrazničky
- Vzduchové kompresory
- Obytné automobily
- Čerpadlá ústredného kúrenia
- Centrálné vykurovacie pece
- Brány
- Solárne systémy

Čím sa núdzový zdroj napájania Power Sinus 10000 48V odlišuje od iných zariadení?

Núdzový zdroj napájania s čistou sínusovou vlnou generuje na výstupe sínusové napätie „sínusový priebeh“, rovnaký ako v elektrickej sieti. To mu umožňuje napájať indukčné zariadenia (vrátane elektrického náradia, vzduchových kompresorov, klimatizácií, chladničiek, mrazničiek atď.).

Technické parametre:

MODEL	10000 48V
Celkový výkon (okamžitý)	30000VA
Trvalý výkon	10000 W
Napätie batérie	48
Doba prepnutia medzi sieťou a batériou	10 ms
Frekvencia výstupného napätia	50 ± 0,3 Hz
Výstupné napätie	230 V
Nabíjací prúd	80 ± 5 A
Účinnosť	až 88
Faktor výkonu	0,8-1 cos φ
Rozsah vstupného napätia (batéria)	10,5 V ± 0,5 – 15 V ± 0,5
Rozsah vstupného napätia (sieťové napájanie)	140–270 V
Rozmery/hmotnosť	588 x 415 x 200 mm/68 kg
Rozmery/hmotnosť balenia na jednotku	760 x 540 x 410 mm/76,3 kg
Rozmery/hmotnosť kolektívneho balenia	760 x 540 x 410 mm/76,3 kg



POWER SINUS 10000 48/230 V



POWER SINUS 10000 48/230V



POWER SINUS 10000 48/230 V



POWER SINUS 10000 48/230V