

NÚDZOVÝ NAPÁJAČ VOLT POLSKA

NAPÁJANIE SINUS 4000 12/230V (4000/12000)

INDEX: 3SSP400012
Číslo šarže: 5904100450022

Neprerušiteľný zdroj napájania Power Sinus 4000 12V kombinuje menič, nabíjačku a automatický spínač striedavého prúdu v jednej jednotke. Zariadenie sa primárne používa ako UPS s napätovým tvarom čistej sínusovej vlny. Používajú sa všade tam, kde je potrebné stabilné napätie a veľmi vysoký štartovací prúd 4000 W, vrátane krátkodobého (až 20 sekúnd) 12000VA. Jednou z výhod napájacieho zdroja Power Sinus 4000 12V je možnosť pripojiť rôzne typy 12V batérií.

Aké zariadenia napája Power Sinus 4000 12V?

- Chladničky
- Mrazničky
- Kompresory - vzduchové kompresory

Ž Táborníci

Č Čerpadlá ústredného kúrenia

Pece ústredného kúrenia

Brány
Solárne systémy

Čím sa núdzový zdroj napájania Power Sinus 4000 12V odlišuje od ostatných zariadení?

Čistý neprerušiteľný zdroj napájania SINUS vytvára „sínusové“ výstupné napätie, identické s napätím v elektrickej sieti. To mu umožňuje napájať indukčné zariadenia (vrátane elektrického náradia, vzduchových kompresorov, klimatizácií, chladničiek, mrazničiek atď.).

Technické parametre:

MODEL	4000 12V
Celkový výkon (okamžitý)	12000VA
Nepretržitý výkon	4000 W
Napätie batérie	12V
Čas prepínania sieťového napájania/batérie	10 ms
Frekvencia výstupného napätia	50±0,3 Hz
Výstupné napätie	230 V
Nabíjací prúd	115 +/- 5 A
Efektívnosť	až 88 %
Účinník	0,8 – 1 cos φ
Rozsah vstupného napätia (batéria)	10,5 V – 15 V ± 0,5 V jednosmerného prúdu
Rozsah vstupného napätia (sieť)	140 – 270 V
Rozmery/Hmotnosť	597 x 242 x 198 mm / 27,5 kg
Rozmery/hmotnosť balenia jednotlivce	760 x 330 x 330 mm / 29,5 kg
Rozmery/hmotnosť balenia kolektívne	760 x 330 x 330 mm / 29,5 kg



NAPÁJANIE SINUS 4000 12/230V



NAPÁJANIE SINUS 4000 12/230V



NAPÁJANIE SINUS 4000 12/230V



NAPÁJANIE SINUS 4000 12/230V