

STABILIZÁTOR SIEŤOVÉHO NAPÄTIA

Automatický menič 500 (500VA)

Regulátor sieťového napätia AVR 500VA kombinuje vlastnosti dvoch zariadení: regulátora napätia a...
 prepäťová ochrana.
 Hlavnou funkciou je automatická regulácia napätia dodávané na vstup stabilizátora. Zariadenie zlepšuje parametre napätia z lokálnej siete alebo generátora.
 Taktiež potláča rušenie spôsobené inými zariadeniami vnášanými do elektrickej siete.
 Neočakávané napäťové špičky (podpätie alebo prepätie) môžu byť nebezpečné pre rôzne typy zariadení prevádzkovaných v sieti vrátane domácich spotrebičov, počítačov a tepelných čerpadiel. Preto AVR stabilizuje sieťové napätie tak, aby výstupné napätie bolo v rámci energetických noriem, a teda bezpečné pre všetky pripojené zariadenia.

S akými zariadeniami funguje AVR 500VA?

- ž Počítačové zostavy, servery, smerovače, modemy, sieťové komponenty
- ž RTV zariadenia, napr. audio zosilňovače a mixážne pulty, reproduktory, hudobné zariadenia, televízory, stereo systémy, CD-DVD prehrávače, prijímače atď.

Technické parametre:

MODEL	Regulátor výkonu 500VA
Výkon	500VA
Rozsah napätia vstup	150 – 270 V striedavého prúdu
Vstupná frekvencia	50 Hz
Výstupné napätie	230 V
Presnosť výstupu	8 %
Čas oneskorenia	180 s/6 s
Ochranné opatrenia	Pretiaženie, prepätie, prepätie, teplota, skrat
Rozmery/Hmotnosť	195 x 117 x 124 mm / 1,9 kg
Rozmery/hmotnosť balenie jednotlivce	255 x 165 x 178 mm / 2,3 kg
Rozmery/hmotnosť balenie kolektívne	525 x 345 x 375 mm / 17,2 kg

Regulátor výkonu 500VA:

INDEX: 5AVR0500SE

Číslo šarže: 5903111886974



Regulátor výkonu 500VA



Regulátor výkonu 500VA



Regulátor výkonu 500VA