

ČISTÝ SÍNOVÝ MENIČ VOLT POLSKA SinusPRO 1500 E 12/230 V (1000/1500 W)

INDEX: 3SP091512E
EAN: 5903293765258

SinusPRO 1500 E 12V je zariadenie na neprerušované napájanie elektrických vykurovacích zariadení (čerpadlá, regulátory, podávače atď.), počítačov, serverov, počítačových súprav, automatických brán, elektrického náradia. V prípade výpadku sieťového napätia 230 V AC sa inverter prepne do režimu napájania z batérie a umožňuje nepretržité fungovanie všetkých zariadení.

Hlavné funkcie zahrnuté v invertore:

- Čistý sinusový menič DC/AC
- Rýchle prepínanie UPS
- Nabíjačka batérií
- AVR – automatická regulácia napätia

Menič generuje na výstupe **čistú sínusovú vlnu**, čo umožňuje pracovať prakticky s akýmkoľvek typom záťaže, najmä s indukčnými zariadeniami.

DÔLEŽITÉ! Odporúčame používať bezúdržbové olovené batérie, ako sú AGM/GEL, ktoré sú navrhnuté na plávajúcu a cyklickú prevádzku a hlboké vybitie. Pripojenie autobatérií k meniču môže spôsobiť poškodenie meniča a batérie. Batérie LiFePO4 by sa tiež nemali pripájať k meniču kvôli odlišným charakteristikám nabíjania/vybíjania, ako majú meniče sinusPRO E, W, S. Na prácu s batériami LiFePO4 odporúčame používať menič Sinus PRO ULTRA od spoločnosti VOLT Polska.

Hlavné vlastnosti:

MODEL	sinusPRO 1500 E 12V
Maximálny výkon	1500 VA
Maximálny prúdový výkon	1000W
Vstupné napätie	170-270 V AC
Výstupné napätie	230 V striedavý prúd ± 1 % režim batérie: 216–245 V striedavý prúd režim siete (AVR)
Napätie batérie	12 V DC
Maximálny nabíjací prúd	20
Frekvencia	50/60 Hz ± 1 Hz
Tvar vlny	Čistá sínusová vlna
Ochrana	Preťaženie, proti prebudeniu a vybitiu
Pracovná teplota	0-40 °C
Rozmery/Hmotnosť	182 x 312 x 203 mm/10,1 kg
Hrubé rozmery/hmotnosť	375 x 230 x 257 mm/11,5 kg
Rozmery/hmotnosť multipacku	390 x 245 x 275 mm/11,5 kg



SinusPRO E 1500 12V



SinusPRO E 1500 12V



SinusPRO E 1500 12 V



SinusPRO E 1500 12 V