ČISTÝ SINE WAVE INVERTER VOLT POLSKA SinusPRO 3000 E 48/230V (2100/3000W)

INDEX: 3SP093048E
EAN: 5903111886363

SinusPRO 3000 E 12V je zariadenie na neprerušované napájanie pre elektrické vykurovacie zariadenia (čerpadlá, regulátory, napájače atď.), počítače, servery, počítačové zostavy, automatické brány, elektrické náradie. V prípade nedostatku sieťového napätia 230 VAC sa menič prepne do režimu napájania z batérie a umožní všetkým zariadeniam pracovať bez prerušenia.

Hlavné funkcie obsiahnuté v meniči:

- Menič DC/AC s čistou sínusovou vlnou
- Rýchle prepínanie UPS
- Sieťová nabíjačka batérií
- AVR - automatická regulácia napätia

Menič generuje na výstupe **čistú sínusoidu**, čo umožňuje pracovať prakticky s akýmkoľvek typom záťaže, najmä s indukčnými zariadeniami, ako sú elektrické náradie, vzduchové kompresory, klimatizácie, chladničky, mrazničky.

DÔLEŽITÉ! Odporúčame používať bezúdržbové olovené akumulátory, ako sú AGM/GEL, ktoré sú určené na plávajúce a cyklické práce a hlboké vybíjanie. Pripojenie autobatérií k meniču môže spôsobiť poškodenie meniča a batérie. K meniču by sa nemali pripájať ani akumulátory LiFePO4 kvôli odlišným charakteristikám nabíjania/vybíjania, než majú meniče sinusPRO E, W, S. Na prácu s batériami LiFePO4 odporúčame používať meniče Sinus PRO ULTRA od spoločnosti VOLT Polska.



SinusPRO E 3000 48V


SinusPRO E 3000 48V


SinusPRO E 3000 48V


SinusPRO E 3000 48V

Hlavné vlastnosti:

MODEL	sinusPRO 3000 E 48V
Maximálny výkon	3000VA
Maximálny aktuálny výkon	2100W
Vstupné napätie	170-270 VAC
Výstupné napätie	230VAC ± 1% režim batérie: 216-245VAC sieťový režim (AVR)
Napätie batérie	48 VDC
Maximálny nabíjací prúd	10A
Frekvencia	50/60 Hz + 1 Hz
Priebeh vlny	Čistá sínusová vlna
Proctection	Preťaženie, proti preťaženiu a vypúšťanie
Pracovná teplota	0-40°C
Rozmery/hmotnosť	220x335x230mm/15,7kg
Hrubé rozmery/hmotnosť	395x272x305mm/16,5kg
Rozmery/hmotnosť viacvrstvového balenia	410x290x320mm/16,7kg

VOLT POLSKA SP. Z O.O.
UL. ŚWIEMIROWSKA 3
81-877 SOPOT
WWW.VOLTPOLSKA.PL